

# Bluetooth キーボード接続説明書

CR2300 / CR2600 / CR3600



**code**  
ADVANCED BARCODE READERS

CodeReader-JP

**code**

## スマートフォン・タブレット（モバイルデバイス）と接続するための認証作業

CR2300 / CR2600 / CR3600 は多くのモバイルデバイスに Bluetooth キーボードとして接続出来ます。

1. 使用するモバイルデバイスより“設定”メニューを選択して下さい。
2. “Bluetooth 設定”を選択して下さい。
3. 下記の設定コードを読み取ってリーダーをモバイルデバイスより検知可能状態にします。



M10257 01

Bluetooth Discoverable Mode

- ※ リーダーが検知可能モードになるとピープ音が 2 回鳴ります。その後、モバイルデバイスより 30 秒間検知出来ます。

30 秒以内に検知できなかった場合は、再度設定コードを読み取して下さい。

4. リーダーが Bluetooth デバイスのリストに Code CR2600 として表示されます。Code CR2600 を選択して下さい。モバイルデバイスによってはマニュアル操作によるリストの更新を要求される場合があります。

- ※ CR2300 / CR3600 をご利用の場合でも CR2600 と表示されます。そのまま CR2600 を選択して下さい。

5. PIN コードが表示されます。
6. リーダーからピープ音が 2 回鳴ったら PIN コードを入力します。PIN コードテーブル（6P 目）を表示された PIN コードの順番で読み取して下さい。最後に Submit のコードを読み取して下さい。
7. デバイスリストに認証されたデバイスとして Code CR2600 が表示されます。リーダーがピープ音を 1 回鳴らし、Wireless アイコンが緑色に点灯したら設定完了です。

## Apple iOS 用のキーボード表示・非表示オプション

CR2300 / CR2600 の場合は下トリガーボタンを押すと iPhone、iPad のソフトキーボード表示・非表示を切り替えます。

CR3600 は左ソフトボタンを押すと切り替えます。



キーボード表示オプションを有効にする場合は、下記設定コードを読み取して下さい。



M10259 01

Keyboard Display Option On

無効にする場合は、下記設定コードを読み取して下さい。



M10260 01

Keyboard Display Option Off

- ※ キーボード表示オプションは Apple iOS のデバイスのみ有効です。

## 他のモバイルデバイスに接続する

1. 既にペアリングをしているリーダーを他のモバイルデバイスに接続したい場合は、下記の設定コードを読み取して下さい。



M10258\_01

Switch Host Device

2. Code CR2600 が新たに接続するモバイルデバイスの Bluetooth のリストに表示されます。選択して下さい。

※ CR2300 / CR2600 / CR3600 のバッテリーを外したり、電源 OFF になった後、再度電源を入れた際は、もっとも最近に接続したデバイスに再接続します。

## 接続履歴のクリア

モバイルデバイスの接続履歴をクリアする場合は、下記の設定コードを読み取して下さい。



M10261\_01

Clear Bluetooth Connection

※ ペアリンクされた接続履歴を削除した場合、再度モバイルデバイスを接続する際は PIN コードの入力からやり直す必要があります。

## Windows 7 と接続するための認証作業

ホスト PC に組み込まれている Bluetooth、または外付け USB ドングルが必要です。

1. 右下のタスクトレイより Bluetooth アイコンを選択して下さい。



2. Bluetooth アイコンを右クリックして“デバイスの追加”を選択して下さい。



3. 下記の設定コードを読取してリーダーを検知して下さい。



Bluetooth Discoverable Mode

4. Code CR2600 がデバイス欄に表示されます。選択して下さい。



5. Code CR2600 を選択すると PIN コードが表示されるか、PIN コードを入力する画面が表示されます。入力画面が表示された場合は 4 桁の任意の数字を入力して下さい。



6. リーダーからビープ音が 2 回鳴ったら PIN コードを入力します。PIN コードテーブル (6P 目) を表示された PIN コードの順番で読取して下さい。最後に Submit のコードを読取して下さい。

※ PIN コードの入力を 30 秒以内に終了しなかった場合は、再度ステップ 3 からやり直して下さい。

7. 認証が成功するとペアリングされたデバイスとして Code CR2600 が表示されます。



8. リーダーがビープ音を 1 回鳴らし、Wireless アイコンが緑色に点灯したら設定完了です。



9. メモ帳などを開いてバーコードを読取して下さい。正常に接続しているとデータが表示されます。

## Windows 8 と接続するための認証作業

ホスト PC に組み込まれている Bluetooth、または外付け USB ドングルが必要です。

1. スタート画面より“設定”を選択して“PC 設定の変更”を選択して下さい。



2. 下記の設定コードを読取してリーダーを検知して下さい。



Bluetooth Discoverable Mode

- ※ リーダーが検知可能モードになるとピープ音が 2 回鳴ります。その後、モバイルデバイスより 30 秒間検知出来ます。

30 秒以内に検知できなかった場合は、再度設定コードを読取して下さい。

3. “デバイス”を選択して“デバイスの追加”を選択して下さい。



4. デバイスウィンドウに Code CR2600 が表示されず。選択して下さい。



5. Code CR2600 を選択すると PIN コードが表示されるか、PIN コードを入力する画面が表示されます。入力画面が表示された場合は 4 桁の任意の数字を入力して下さい
6. リーダーからピープ音が 2 回鳴ったら PIN コードを入力します。PIN コードテーブル（6P 目）を表示された PIN コードの順番で読取して下さい。最後に Submit のコードを読取して下さい。
7. 認証が成功するとペアリングされたデバイスとして Code CR2600 が表示されます。














8. リーダーがピープ音を 1 回鳴らし、Wireless アイコンが緑色に点灯したら設定完了です。



9. メモ帳などを開いてバーコードを読取して下さい。正常に接続しているとデータが表示されます。

## PIN コード入力テーブル

 M10262_01	 M10263_01	 M10264_01
1	2	3
 M10265_01	 M10266_01	 M10267_01
4	5	6
 M10268_01	 M10269_01	 M10270_01
7	8	9
 M10271_01	 M10272_01	
0	Submit PIN	

※ PIN コードの入力が失敗する場合は、データ末尾に制御文字が付いている場合があります。  
下記設定コードを読取して制御文字をクリアして下さい。

